

Цветная купольная
видеокамера
со встроенной
ИК-подсветкой

LVDM-3001/012

ПАСПОРТ



LVDМ-3001/012

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокамера цветная LVDМ-3001/012 предназначена для работы в отапливаемых помещениях в составе телевизионных систем наблюдения. Устанавливается на потолок. Имеет конструктивно встроенную ИК-подсветку, автоматически включающуюся при низкой освещённости.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты, не более, мм	-	Ø94x73
Масса, не более, кг	-	0,17
Диапазон рабочих температур при непрерывной работе, °С	-	-10÷+45
Напряжение питания, В	-	12 DC ± 5%
Потребляемый ток, не более, мА	-	250
Матрица	-	1/4" Sharp
Разрешающая способность, ТВЛ	-	420
Чувствительность без подсветки, Лк	-	0,3
Дальность действия подсветки, м	-	15
Электронный затвор, 1/с	-	1/50...1/100 000
Выходной сигнал	-	1В/75 Ом, PAL

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Видеокамера имеет установленный и уже настроенный на резкость объектив Board M12. Видеосигнал формируется в стандарте PAL. Передачу видеосигнала необходимо осуществлять по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. При нормальных электромагнитных условиях видеосигнал можно передавать на расстояние до 300 метров по коаксиальному кабелю типа RG 59.

ВНИМАНИЕ. Неправильное подключение видеокамеры может привести к выходу её из строя.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие поставляется полностью готовым к эксплуатации.
- Камера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени при соответствии параметров окружающей среды и питающих напряжений указанным в п.2
- Не рекомендуется отключать питание камеры при температуре ниже 0°С.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Видеокамера	-	1 шт.
Паспорт	-	1 шт.

6. МОНТАЖ КАМЕРЫ

Камера с помощью кронштейна закрепляется в месте, необходимом для наблюдения и кабелем соединяется с видеоустройством и источником питания.

ВНИМАНИЕ! При монтаже камеры на токопроводящую поверхность необходимо эту поверхность заземлить.

7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение видеокамеры осуществляется с помощью разъёма BNC (видео), питание подключается через коаксиальный разъем питания (+12в на внутреннем контакте).

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям, заявленным в данном паспорте. Гарантийный срок при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- наличие механических повреждений (падение с высоты, следы ударов)
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение видеокамеры;
- внесения технических изменений в оборудование.